手机软件"安眼"使用说明书

前提条件:

需要把云台连接到有网络的广域网的交换机或是路由器上面,并在摄像机 IE 浏 览器内开启手机监控。

手机软件下载方式:

- (1) 电脑登陆 www.anyan.com 官方网址,进入下载中心,按需要选择下载版本: ios 版本或 Android 版本,下载之后将文件 "safeeye" 传输到手机安装。
- (2) 手机扫一扫图 1 右下角的二维码进入下载页面,同样按需要选择下载版本: ios 版本或 Android 版本,下载完成后安装此软件。



图 1:下载界面

使用过程:

选择软件"safeeye",点击安装, 安装成功后打开软件,进入到登录界面。若是第一次使用该软件点击立即注册,输入手机号,获取验证码;若注册过帐号则直接点击登录,输入账号密码即可登录成功。

11:52 🕏 🖾 🕒	@ 1511 - 10 40	13:09 \leftrightarrow 🖾	安	眼	D iil 📼 51 +
● 安 to <i>R</i> -th	眼 哗來/		共享设	备	
○ 请输入您的手机号码● 请输入您的密码	3				
立 郭注册	找回密码?				
		≥	②	回消息	① 我的
\triangleleft		\triangleleft			
图 2: 登陆	界面	A	3:视	频界面	

- **视频界面**:登陆之后,软件会默认进入视频界面,共享设备为当别人对设备开启授权时,我 们可以添加该设备。
- 步骤一:点击右上角"+"添加设备,此时会弹出"安眼"申请拍照和录像权限,点击允许, 出现二维码扫描界面。



添加方式:

(1)通过扫描监控设备的二维码来添加该设备(进入设备的 ip 地址,将配置--系统--系统 维护--手机监控设为开启,保存后设备会重新启动),扫描完成后会显示设备添加成功,可 以为摄像头定个名称,点击完成,此时会显示该设备的 ID 号码。点击"添加设备"可以继 续添加,若已添加完成点击右上角"关闭"。



图 5: 添加设备

(2) 可以通过"手工输入模式"添加设备,输入摄像头底部标签的字符串即可添加成功。

5:01 🗢 🖾 🛛 🔘 🗇	新II 🕶 36 关闭	15:03 🚓 🖾	安眼	۹C): fail (
输入摄像头底部标签的字符串			共享设备		
添加 切换到二维码扫描		Q	148 ① 0天	● 在 结	 ŧ
		▶ 视频	⊘ 广场	回消息	() 我
\triangleleft		\triangleleft			

图 6: 手工输入模式

图 7: 添加完成

- 步骤二:添加完成后,视频界面会出现所添加的设备,显示该设备是否在线,若在线,点击进入,会出现该设备的监控画面。
- 步骤三:信息一项显示该设备的在线信息。

14:36 🔼		🛈 🏭 🗔 38
<	安眼	Ø
2015-05 14:	38:42	
		A NOT
- the ale	-	
信息	功	能
148		
 在线 		🖊 64K/B
\triangleleft		
-		

图 8: 信息

- 步骤四: (1)功能中截图可以对当前画面截图保存。
 - (2)可以将所添加设备分享到朋友圈或分享给微信好友,可以设置相应的时间来 让对方观看该设备的监控画面。
 - (3) 可以控制设备的转动和变倍。



图 9: 截图

图 10: 设备分享





图 11: 设备控制

步骤五:右上角"设置"一项可以查看该设备的详细信息,包括设备名称、二维码、设备状态、设备型号、设备串号、生产厂家、固件版本等。

14:52 🚓 🖾	电 췌미 🕶 36
<	设备详情
设备名称:	148
二维码:	
设备状态:	在线
设备型号:	U3
设备串号:	HT00FB5552EB65C7EFMR
生产厂家:	汇讯视通
固件版本:	1.2.3.4
设备授权	>
云存储	>
	删除设备
\triangleleft	

图 12: 设置

设备授权: 左右滑动按钮可打开或关闭,可授权人数为2人,授权开启时,其他人也可以通 过手机软件实时观察该设备的监控内容。

图 13: 设备授权 图 14: 云存储 云存储: 左右滑动按钮可打开或关闭,点击保存,可以将该设备所包含的信息存储到云盘。

广场界面: 进入广场界面, 软件会自动刷新出一些监控视频, 点击进入, 可以通过左右滑动 来切换场景。



图 15: 广场视频

"我的"界面:点击进入,会出现该软件的当前账号、软件版本等信息。可以自己修改昵称和

15:40 🚓		4	🗈 ដំរា 💷 38	
		安眼		
当前账号		13662	139376	
昵称			123	
修改密码			>	
设备联网			>	
多语言			>	
消息			>	
软件版本		v1.0.3(Bui	ld:0008)	
关于我们			>	
退出登录			>	
▶ 视频	②	回消息	① 我的	
\triangleleft				
图 16: "我的"界面				

密码,通过设备联网添加设备,切换语言版本,退出登录等。